

Anfahrt

Funkverkehr



- Evtl. Anfahrt klären, wo/was, Bereitstellung, ...
Wichtig, nur 1x pro Einheit, nicht jedes EM separat!
- TMO verwenden!
- DMO nur nach Einsatzbefehl des Gruppenführers
(*Rückkopplungen im Fahrzeug bei HRT im TMO*)
- Gruppenwechsel nur nach Anweisung der ILS
(z. B. *Wasserrettungseinsatz*)
- Gruppenwechsel bei AFüSt-Betrieb (z. B. *SoG_8_KE*)
- Funkverkehr stets kurz und bündig halten

Funktaktik

Statusmeldungen

Statusmeldungen – Feuerwehr an die ILS

- 1 Einsatzbereit, Frei auf Funk (*Gruppe/Staffel mit Einsatzkleidung*)
- 2 Einsatzbereit, im Gerätehaus
- 3 Einsatz übernommen (rücken aus)
- 4 Einsatzstelle an
- 5 Sprechwunsch mit ILS
- 6 Nicht einsatzbereit
- 0 Sprechwunsch mit hoher Priorität

Funktaktik

Kontakt zur Leitstelle

Status 5

Ein Kontakt zur ILS Allgäu ist immer über Status 5 durchzuführen.

Ein bloßes ansprechen per Funk ist nicht möglich und ist zu unterlassen.

Der Disponent überwacht nicht alle Funkgruppen im Leitstellengebiet. Mit Status 5 wird dem Disponenten die Funkgruppe signalisiert und die Kennung des Anrufers übermittelt.

Funktaktik

Von Alarmierung bis Einsatzende

Welcher Funkverkehr ist auf dem Weg zur Einsatzstelle notwendig?

- Ggf. Anfahrt vorgeben
- Ggf. Bereitstellungsraum ausweisen



Funktaktik

Von Alarmierung bis Einsatzende

Lage auf Sicht

- Nur das erste Einsatzmittel
- Nur wenn das Lagebild von der Alarmmeldung abweicht.
- Bei erkennbaren Gefahren



Funktaktik

Von Alarmierung bis Einsatzende

Befehl und Funkrufname

- Befehlstaktik an die eigene Mannschaft und Auftragstaktik an nachrückende Kräfte
- Befehl sollte stets die erkundete Lage beinhalten.
- **Im Befehl sind Funkrufnamen und die Funkgruppe(n) vorzugeben.**



Funktaktik

Von Alarmierung bis Einsatzende

Funk besetzen

- Status 4 wird oft vom GF vergessen, der Maschinist könnte hierauf achten.
- Ist der GF des 1. LF auf Erkundung, muss die Erreichbarkeit (ILS/Nachrucker)sichergestellt werden. (*HRT oder MA besetzt das MRT*)
- Maschinist kann auch via DMO erreicht werden.



Funktaktik

Von Alarmierung bis Einsatzende

Melden beim EAL

- Schreibmaterial ist sinnvoll
- Persönliches melden ist einfacher als via Funk
- In die Lage einweisen lassen
- Einsatzauftrag entgegennehmen
- Bei Auftragstaktik, erkunden für eigene Taktik



Funktaktik

Von Alarmierung bis Einsatzende

Zusammenarbeit mit dem Führungstrupp

- Bei gebildeten EA, geht nur der EAL zur Lagebesprechung.
- Ein EAL sollte nicht mehr als 5 Gruppen führen.
- **Einsatzleitung in der Regel über DMO 310_F* erreichbar.**



Funktaktik

Lagemeldungen

Lagemeldungen sind abzugeben ...

- ... nach Erkundung

- ... nach Bedarf (*etwa stündlich*)

- ... auf Anforderung

Lagemeldung nur durch **Einsatzleiter** oder in **seinem Auftrag**
(*stets: kurz, verständlich, prägnant*)

Funktaktik

Lagemeldungen

Schema als Merkhilfe

M	M eldender	<i>Florian Buchloe 40/1 (entfällt bei Status 5)</i>
E	E insatzort	<i>Einsatz Bahnhofstr. 3</i>
L	vorgefundene L age	<i>Zimmerbrand mit Rauchentwicklung</i>
D	d urchgef. Maßnahmen	<i>Löschangriff wird vorgenommen</i>
E	e ingesetzte Kräfte	<i>1 Trupp mit Pressluftatmer mit 1 C-Rohr</i>
N	N achforderungen	<i>benötigen 1x Wärmebildkamera</i>

Funktaktik

Von Alarmierung bis Einsatzende

Abrücken von der Einsatzstelle

- Abrücken nur mit Status 1 oder 6
- Nur das letzte Einsatzmittel gibt eine Abschlussmeldung an die ILS.



Funktaktik

Von Alarmierung bis Einsatzende

Einsatzende

- Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft zählt zur Einsatzzeit.
- Einsatzende mit Status 2
- Ist ein Einsatzmittel nach dem Einsatz nicht mehr einsatzbereit, beendet das EM den Einsatz mit Status 2 und meldet dann Status 6.

